

AUTOMATIC SWITCH OPERATING AMPLIFIER **AS-201**



- เป็นเครื่องที่เปิดเครื่องขยายเสียงเมื่อตรวจพบว่ามีสัญญาณส่งมาเป็น Line 100V
- สามารถขยายเสียงตามสัญญาณที่มาจากต้นทางและสามารถส่งสัญญาณต่อออกไป
- จะทำการปิดเครื่องเมื่อสัญญาณขาดหายไปมากกว่า 7 นาทีและต่อใหม่เมื่อมีสัญญาณมา
- สามารถส่งต่อออกไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุดและแต่ละช่วงสามารถส่งสัญญาณได้ไกล 2-4 กิโลเมตร
- สามารถใช้กับเครื่องขยายเสียงตามสายทั้งไฟบ้าน AC.220V และ DC.12V(Battery)
- เครื่องขยายเสียงที่นำมาต่อไม่จำเป็นต้องใช้กำลังวัตต์สูง ๆ ไซ้เท่าที่จำเป็น
- ที่ Line 100 V.ส่งต่อไปยังเครื่องขยายเสียงเครื่องต่อไป กินกระแสไฟน้อยมาก

SPECIFICATION

AS-201

Type	Automatic Switch Operating Amplifier
Input	Line 70 V, 100 V. to AS-201
Output	Signal Out to Operating Amplifier
	AC-220 V. and DC-12 V.
	Cut Off Amplifier When No Signal (7-10 Miniute)
LED Input	LED ON When Signal
	OFF When No Signal
Supply Input	AC-220 V. and DC.-12 V
Dimension	(WxHxD) 190mm.x 110mm.x 260mm.
Weight	2.70 Kg.

* Specifications are subject to change without prior notice

