



HONIC PLUS+

Professional Audio & Sound

Professional Mixing Console



Mixer รุ่น MX12FX

Mixer รุ่น MX8FX

Mixer รุ่น MX6FX

คุณสมบัติของเครื่อง MX12FX, MX8FX, MX6FX

- Mixer MX-6FX รองรับการใช้งาน MIC/Line 6 ช่อง
- Mixer MX-8FX รองรับการใช้งาน MIC/Line 8 ช่อง
- Mixer MX-12FX รองรับการใช้งาน MIC/Line 12 ช่อง
- จุดต่อแบบ Combo Connector รองรับ XLR, TRS 1/4"
- มีปุ่ม Phantom +48V, และมีปุ่มปรับความไว
- ปรับแต่งเสียงได้ 3 Tone ที่ มุม-กลาง-แหลมของแต่ละช่อง
- มีเอฟเฟกต์ 24 bit DSP 99 โปรแกรม
- มีเครื่องเล่น MP3 จากตัวเครื่องมาพร้อมกับ Bluetooth
- สามารถรองรับการบันทึกเสียงผ่าน USB ได้
- มีกราฟฟิค อีควอไลเซอร์ 7 แบนด์
- มีปุ่ม Mute ตัดเสียงและปุ่มปรับเสียงซ้ายและขวา
- มีเอฟเฟกต์ AUX ส่งออกไปยังเครื่องเอฟเฟกต์
- มีเอฟเฟกต์ FX ส่งออกไปยังโมดูลเอฟเฟกต์ภายในเครื่อง
- แสดงระดับสัญญาณด้วยหลอด LED บอกสัญญาณคลิป
- มีสไลด์วอลลุ่มแยกอิสระยาว 100 มิลลิเมตร
- มีช่องต่ออุปกรณ์ภายนอก AUX Return & Send, Room Out, Main Out, Main Output, Phone
- MX 6 FX (กxลxส)=360x430x115 มม. 5.10Kg.
- MX 8 FX (กxลxส)=415x430x115 มม. 5.10Kg.
- MX 12FX (กxลxส)=530x430x115 มม. 6.20Kg.

Specification MX12FX, MX8FX, MX6FX

Input	MX 6FX.....MIC/Line 6 CH MX 8FX.....MIC/Line 8 CH MX 12FX....MIC/Line 12 CH
Frequency Response:	20 Hz.-20 KHz.
Max Input	1 VAC./10 VAC.
Input Sensitivity:	MIC : 10dB to 60 dB Line : -40 dB to 10 dB
Equalization:	High +/-15dB, 12 KHz. Mid +/-15dB, 3 KHz. Low +/-15dB, 80 KHz.
Main Output	4 VAC. Max
S/N	-110 dB
EFX SEND	- 20 dB
EFX RETURN	- 20 dB
Graphic Equalization	7 Band, 63Hz, 160Hz, 400Hz 1KHz, 2.5KHz, 6.3KHz, 16KHz
LED VU Indicator	-30dB, -20dB, -10dB, -7dB -4dB, -20dB, 0dB, 4dB, 7dB , 10dB CLIP, POWER
Output Level Indicator	Ref. 0 dBG = 1Vrms.
AC Fuse	8A
Dimension	MX 6FX 360x430x115 MX 8FX 415x430x115 MX 12FX 530x430x115
Weight	MX 6FX 4.50 Kgs. MX 8FX 5.10 Kgs. MX 12FX 6.20 Kgs.
Power Req /Con	AC 220V. 50/60 Hz.

* Specifications are subject to change without prior notice

บริษัท โฮมโซนิค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

113 ซอย 66/6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel: 02-415-6040, 02-898-7223 Fax: 02-416-0731

Email: homesonic@hotmail.com www.facebook.com/HonicPage

ตัวแทนจำหน่าย

