

High POWER AMPLIFIER SWITCHING SUPPLY

SA-Series

เครื่องขยายเสียง

Power Amplifier SA-Series

SA-2400

แหล่งจ่ายไฟสวิตซ์.. ...ไม่กลัวไฟตกไฟเกิน



เพาเวอร์แอมป์ ClassAB ที่มีคุณภาพเสียงที่อุ่มและหนักแน่น มีแหล่งจ่ายไฟแบบ Switching Supply ปลอดภัยจากการช็อตด้วย Shot Circuit Protect และป้องกันไฟกระชากขณะเปิดเครื่อง (Soft Start) รองรับแรงดันไฟฟ้าเข้า ไม่กลัวไฟตกไฟเกินเพราะรองรับไฟบ้าน 165V-260V. 50 Hz. โดยเครื่องยังทำงานปรกติ



Frequency Response	10 Hz.-30 KHz.	
Hum +Noise : 20KHz.-20KHz.	<-45 dBu	
Cross Talk :20Hz.-20KHz. 8 Ohm	> 45 dBu	
Damping Factor : 1 KHz. 4 Ohm	> 400	
Input Impedance	20 KOhm.(Balance)	
Input Sensitivity Gain ; 8 Ohm	0 dBu (0.775 Vrms) . (0.35Vrms)	
CMRR : 10 Hz.-20 KHz.	> 40dB	
Output Circuit Type	Class AB (BJT Output)	
Power Supply Circuit Type	Haft Bridge IGBT Switching mode	
Output Power : 10Hz.-20KHz.	SA-1200	SA-2400
8 Ohm/ch Both Channels Driven	380 Wrms.	600 Wrms.
4 Ohm/ch Both Channels Driven	560 Wrms.	1000 Wrms.
2.66Ohm/ch Both Channels Driven	700 Wrms.	1200 Wrms.
2 Ohm/ch Both Channels Driven	800 Wrms.	1400 Wrms.
8 Ohm Bridge Mono	900 Wrms.	1300 Wrms.
4 Ohm Bridge Mono	1600 Wrms.	2600 Wrms.
Power Consumption		
Idle	150 VA	160 VA
Max 4 Ohm/ch Both Channels Driven	1,800 VA	2,600 VA
Power Requirement	165-260 VAC. 50Hz.	
Cooling	DC Fan Always Max Ventilate	
AC. Fuse	20 A	
Dimension (W x H x D)	482 x 85 x 560 mm.	
Weight	14.3 Kg.	



บริษัท โฮมโซนิค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

113 ซอย 66/6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel: 02-415-6040, 02-898-7223 Fax: 02-416-0731

Email: homesonic@hotmail.com www.facebook.com/HonicPage

HOME SONIC
ELECTRONIC CO.,LTD.

WWW.HONIC.CO.TH